

FLV 照明 接続対応表
 FLV Lighting connection table
 FLV 照明 连接对应表

8500048-3 B



各照明に接続できる照明コントローラは下表のとおりです。
 Lighting controllers that can be connected to lighting equipment are shown below.
 可连接至各照明的照明控制器如下表所示

◎：接続可、常時発光可 ○：接続可、トリガ発光のみ可 ×：接続不可
 下表は各照明コントローラに該当形式の照明を1台接続したときの接続可否を示しています。
 複数チャンネルに照明を接続する場合は、接続する全照明の合計電力が、各照明コントローラの接続できる照明電力の仕様を満たしているかをご確認ください。

◎：Connectable, constant lighting possible ○：Connectable, only trigger lighting possible ×：Not connectable
 The following table shows connection availability when connecting one piece of applicable lighting equipment to each lighting controller.
 When connecting lighting equipment to multiple channels, check that the specifications of lighting electricity allowed for each lighting controller is satisfied.

◎：可连接、可持续发光 ○：可连接、只可触发发光 ×：不可连接
 下表表示能否连接1台与各照明控制器相应型号的照明。将照明连接至多条通道时，请确认连接的所有照明的综合电力是否达到可连接各照明控制器的照明电力标准。

ダイレクトリング照明 / Direct Ring Lighting / 直接环状照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-DR3220W	1.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR3220R	1.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR3220B	1.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR4415W	2.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR4415R	1.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR4415B	2.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR5030W	3.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR5030R	1.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR5030B	3.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR5030IR	1.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR6030UV	3.2W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR6615W	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR6615R	3.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR6615B	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7000W	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7000R	3.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7000B	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7030W	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7030R	3.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7030B	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7030IR	2.6W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR7530UV	5.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9000W	8.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9000R	7.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9000B	8.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9030W	8.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9030R	6.6W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9030B	8.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9030IR	4.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9030UV	6.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9215W	7.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9215R	5.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR9215B	7.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR12030W	11.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR12030R	9.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DR12030B	11.9W	◎	◎	◎	◎

ローアングルリング照明 / Low Angle Ring Lighting / 低角度环状照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-DL5890W	1.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL5890R	1.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL5890B	1.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL7260W	5.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL7260R	3.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL7260B	5.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL9090W	2.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL9090R	1.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL9090B	2.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL12060W	12.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL12060R	10.5W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL12060B	12.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL15060W	13.6W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL15060R	11.2W	◎	◎	◎	◎
FLV-DL15060B	13.6W	◎	◎	◎	◎

バー照明 / Bar Lighting / 条形照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-BR6022W	1.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR6022R	1.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR6022B	1.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR6022IR	0.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR6424UV	1.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR8532W	3.5W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR8532R	3.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR8532B	3.5W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR11222W	4.2W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR11222R	2.6W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR11222B	4.2W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR11222IR	1.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR11624UV	3.6W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR14030W	6.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR14030R	4.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR14030B	6.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR15020W	5.5W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR15020R	3.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR15020B	5.5W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21222W	8.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21222R	5.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21222B	8.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21230W	8.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21230R	7.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21230B	8.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21230IR	6.1W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR21230UV	7.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR38037W	15.9W	×	×	×	◎
FLV-BR38037R	11.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-BR38037B	15.9W	×	×	×	◎
FLV-BR48031W	21.9W	×	×	×	◎
FLV-BR48031R	18.0W	×	×	×	◎
FLV-BR48031B	21.9W	×	×	×	◎

疑似同軸落射照明 / Coaxial Lighting / 模拟同轴反射照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-CL30W	2.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL30R	1.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL30B	2.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL40W	3.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL40R	2.3W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL40B	3.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL60W	10.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL60R	5.7W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL60B	10.4W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL60IR	3.9W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL60UV	3.0W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL80W	10.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL80R	7.2W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL80B	10.8W	◎	◎	◎	◎
FLV-CL100W	22.7W	×	×	×	◎
FLV-CL100R	15.2W	×	×	×	◎
FLV-CL100B	22.7W	×	×	×	◎

無影照明 /Shadowless Lighting/ 无影照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-FR114W	3.9W	○	○	○	○
FLV-FR114R	3.1W	○	○	○	○
FLV-FR114B	3.9W	○	○	○	○
FLV-FR150W	6.1W	○	○	○	○
FLV-FR150R	3.5W	○	○	○	○
FLV-FR150B	6.1W	○	○	○	○
FLV-FP130W	8.1W	○	○	○	○
FLV-FP130R	5.8W	○	○	○	○
FLV-FP130B	8.1W	○	○	○	○
FLV-FS74W	5.2W	○	○	○	○
FLV-FS74R	3.5W	○	○	○	○
FLV-FS74B	5.2W	○	○	○	○
FLV-FQ48W	2.0W	○	○	○	○
FLV-FQ48R	1.2W	○	○	○	○
FLV-FQ48B	2.0W	○	○	○	○

直下式照明 /Direct BackLighting/ 直下式照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-DB3729W	0.9W	○	○	○	○
FLV-DB3729R	0.9W	○	○	○	○
FLV-DB3729B	0.9W	○	○	○	○
FLV-DB10181W	8.1W	○	○	○	○
FLV-DB10181R	4.7W	○	○	○	○
FLV-DB10181B	8.1W	○	○	○	○
FLV-DB130130W	13.0W	○	○	○	○
FLV-DB130130R	11.5W	○	○	○	○
FLV-DB130130B	13.0W	○	○	○	○
FLV-DB212152W	29.4W	x	x	x	○
FLV-DB212152R	20.2W	x	x	x	○
FLV-DB212152B	29.4W	x	x	x	○

エッジ式照明 /Edge Type Lighting/ 側光式照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-FB5050W	1.9W	○	○	○	○
FLV-FB5050R	1.0W	○	○	○	○
FLV-FB5050B	1.9W	○	○	○	○
FLV-FB7070W	1.9W	○	○	○	○
FLV-FB7070R	1.4W	○	○	○	○
FLV-FB7070B	1.9W	○	○	○	○
FLV-FB9090W	3.7W	○	○	○	○
FLV-FB9090R	1.9W	○	○	○	○
FLV-FB9090B	3.7W	○	○	○	○
FLV-FB130130W	5.5W	○	○	○	○
FLV-FB130130R	3.7W	○	○	○	○
FLV-FB130130B	5.5W	○	○	○	○
FLV-FB200200W	7.3W	○	○	○	○
FLV-FB200200R	5.5W	○	○	○	○
FLV-FB200200B	7.3W	○	○	○	○

エッジ式同軸照明 /Edge Type Coaxial Lighting/ 側光式同軸照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-FX100W	3.7W	○	○	○	○
FLV-FX100R	1.9W	○	○	○	○
FLV-FX100B	3.7W	○	○	○	○
FLV-FX143W	5.5W	○	○	○	○
FLV-FX143R	3.7W	○	○	○	○
FLV-FX143B	5.5W	○	○	○	○

ドーム照明 /Dome Lighting/ 圓頂照明

Model	Electricity	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□		FLV-ATC□1024-□
			Och non-connection	Och connection	
FLV-DD70W	2.3W	○	○	○	○
FLV-DD70R	1.4W	○	○	○	○
FLV-DD70B	2.3W	○	○	○	○
FLV-DD100W	17.9W	x	x	x	○
FLV-DD100R	11.9W	○	○	○	○
FLV-DD100B	17.9W	x	x	x	○
FLV-DD150W	17.9W	x	x	x	○
FLV-DD150R	11.9W	○	○	○	○
FLV-DD150B	17.9W	x	x	x	○

スポット照明 /Spot Lighting/ 投射照明

Model	Electricity	FLV-TCC3HB□ FLV-TCC1EP□	FLV-ATC□0405-□
FLV-EP0803W	1.6W	○	○
FLV-EP0803R	1.1W	○	○
FLV-EP0803B	1.6W	○	○
FLV-EP50W	1.6W	○	○
FLV-EP50R	1.1W	○	○

ライン照明 /Line Lighting/ 線型照明

Model	Electricity	FLV-ATC□6024-□
FLV-LN82W	9.2W	○
FLV-LN142W	18.4W	○
FLV-LN322W	45.9W	○
FLV-LN442W	64.3W	○
FLV-LN122R	10.4W	○
FLV-LN222R	20.7W	○
FLV-LN322R	31.1W	○
FLV-LN422R	41.4W	○
FLV-LN82B	9.2W	○
FLV-LN142B	18.4W	○
FLV-LN322B	45.9W	○
FLV-LN442B	64.3W	○

オムロン株式会社

© OMRON Corporation 2014 All Rights Reserved.