E3ZM-V型

操作流程

2點式教導(按鍵)

1. 請將光點固定於欲使其ON的位置。
之後再按壓教導鍵2秒以上。



教導指示燈(紅)將會開始迅速閃爍。(此為ON專用教導狀態。)
請在按下按鍵後的7秒以內進行如下的操作。(若經過7秒以上的時間，則會恢復原狀。)

＊教導指示燈(紅)會在穩定指示燈(綠)和動作指示燈(黃)的點亮/熄滅維持之前的狀態下閃爍。

2. 請按下教導鍵。(約0.5秒)
待教導指示燈(紅)亮燈約0.5秒後，ON專用教導狀態便結束。

教導指示燈(紅色)將會再次開始迅速閃爍。(此為OFF專用教導狀態。)
直到下次的教導執行前，均會維持此種狀態。

3. 請將光點固定於欲使其OFF的位置。



4. 請按下教導鍵。(約0.5秒)
待教導指示燈(紅)點亮約0.5秒後，OFF專用教導便結束。

教導OK時

穩定指示燈(綠)會顯示檢測穩定性。

①點亮時
→亦可支援工件之品質落差的穩定檢測。

②閃爍時
→會因工件的品質落差而導致檢測效果不穩定。

③熄燈時
→檢測不穩定。

恢復正常動作狀態。

	安定檢出	無法安定檢出
欲使其ON的位置	亮燈 亮燈	熄燈 亮燈
欲使其OFF的位置	亮燈 熄燈	熄燈 熄燈

教導NG時

教導指示燈(紅)會緩慢閃爍。
(約以6秒為週期閃爍)

請從1.重新執行一次。